



有源监听扬声器

NA-65Q



NA-65Q 五英寸有源监听扬声器的设计是为了满足控制室的监听环境需求设计，专注于提供纯净、原始声音的功能目标，而无需任何额外的渲染。接受各种来源的线路电平信号，拥有稳定且平衡的中低频响应。两个驱动器都为桌面音乐制作进行了磁屏蔽。



有源监听扬声器

NA-65Q

数据表

二分频 5"有源监听扬声器

低频驱动器：5英寸

高频驱动器：1英寸

频率响应：54 Hz - 22 kHz

分频点：3 KHz

放大器功率：70 W

信噪比：100dB典型(A加权)

输入连接器：1×XLR 平衡输入接口；1×TRS 平衡/非平衡输入接口

极性：+输入端的正信号产生向外的 LF 锥体位移

输入阻抗：20 K Ω 平衡，10 K Ω 不平衡

输入灵敏度：85 mV 粉红噪声输入在 1 米处产生 90 dBA 输出 SPL。
最大音量控制

保护：射频干扰、输出电流限制、过热、开启/关闭瞬态、高速
滤波器、外部电源保险丝。

指标：后面板上的电源开/关指示灯

电源要求：100-120V~50/60 Hz；220-240V ~50/60 Hz

箱体：乙烯基层压高声效中密度纤维板

尺寸：(高×宽×深) 250 mm×176 mm×200 mm

重量(不含包装)：5.0 kg



有源监听扬声器

NA-65Q

产品效果图





有源监听扬声器

NA-65Q

子午线科技为还原声音的本质而设计和制造性能优越的扩声产品。子午线科技拥有强大设计团队和严格甄选的全球优秀供应商，在追求品质的道路上始终坚守着对声音的苛刻追求。

感谢您对本产品的信任

有关服务、支持或更多信息，请联系离您最近服务商

公司：子午线（广州）科技有限公司

网址：www.xline.net.cn

企业邮箱：my-xline@xline.net.cn

对于任何完全或部分依赖本资料所含任何描述、照片或声明的人可能遭受的任何损失，子午线（广州）科技有限公司不承担任何责任。技术规格、外观和其他信息如有更改，恕不另行通知

XLINE 是子午线（广州）科技有限公司的商标或注册商标